



Цифровой беспроводной
Приемник и передатчик

JW-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.


ВНИМАНИЕ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
2. Не используйте и не храните данное устройство в следующих случаях: высокая температура, высокая влажность, грязь или последствия сильного удара.
3. Не роняйте устройство и не ударяйте его о твердую поверхность.
4. Не используйте чистящую жидкость или спирт для очистки данного устройства в случае повреждения.
5. Устройство будет работать нормально только тогда, когда передатчик и приемник связаны друг с другом.
6. При использовании устройства соблюдайте дистанцию с беспроводным маршрутизатором или другим беспроводным оборудованием.
7. Расстояние передачи может зависеть от наличия и количества перегородок.
8. Этот продукт может использоваться максимум 4 парами в одной области, мы рекомендуем 2 пары одновременно.
9. Предупреждение о низком уровне заряде батареи, когда индикатор питания гаснет или горит красным.
10. Пожалуйста, выключайте устройства, когда они не используются.
11. Из характеристик литиевой батареи легкая саморазрядка является нормальной; пожалуйста, заряжайте батарею раз в два месяца, когда продукт не используется в течение длительного времени, чтобы предотвратить переход батареи в состояние защиты от низкого напряжения.
12. Емкость литиевой батареи будет ухудшаться после повторной зарядки и разрядки, а продолжительность работы будет уменьшаться соответственно.


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Transmitter



- ① Power indicator light
- ② Catch button
- ③ Plug for inputting signals: universal to electric guitar and all electroacoustic musical instruments.
- ④ USB interface for recharging.
- ⑤ OFF/ON switch
- ⑥ Mic Volume switch
- ⑦ MIC inputting interface
- ⑧ Anti-Interference Button



Receiver



- ① Power indicator light
- ② Catch button
- ③ Plug for outputting signals: connecting amplifiers or other sound-producing equipment
- ④ USB interface for recharging
- ⑤ OFF/ON switch

Передатчик

- ① Индикатор питания
- ② Кнопка захвата
- ③ Разъем для ввода сигналов: универсальный для электрогитары и всех электроакустических музыкальных инструментов.
- ④ USB интерфейс для зарядки батареи
- ⑤ Выключатель питания
- ⑥ Регулятор громкости микрофона
- ⑦ Интерфейс подключения микрофона
- ⑧ Кнопка защиты от помех

Приемник

- ① Индикатор питания
- ② Кнопка захвата
- ③ Разъем для ввода сигналов: универсальный для электрогитары и всех электроакустических музыкальных инструментов.
- ④ USB интерфейс для зарядки батареи
- ⑤ Выключатель питания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Один передатчик к одному приемнику:

1) Сначала включите передатчик и приемник, затем настройте соединение двух устройств. Устройства согласованы, когда индикатор питания приемника становится желтым (нормальное состояние) или красным (низкий уровень заряда батареи). Если нет, нажмите и удерживайте кнопку согласования на передатчике и приемнике одновременно более 3 секунд, что вызовет 15-секундное красное мерцание от передатчика и прерывистый звук "du" от приемника. Если звук "du" в приемнике длится 3 секунды, это означает, что матч прошел успешно. Затем передатчик перестает мигать красным, а индикатор приемника становится красным, что означает успешное согласование. Вышеуказанная операция может быть повторена, если при согласовании возникли проблемы.

2) После того, как устройства были согласованы, они будут продолжать работать в паре, даже если вы их перезаряжаете: системная память устройств сохранит настройки соединения. Свет приемника станет желтым или красным (красный означает низкий заряд батареи). Если вы хотите, согласовать устройства с другими аналогичными продуктами, просто нужно действовать в соответствии с пунктом 1).

3) Если в пределах расстояния уверенного приема-передачи вы столкнетесь с такими обстоятельствами, как трудности с согласованием, прерывистым звуковым сигналом или мерцанием индикатора, нажмите кнопку "Защита от помех" и измените режим частоты, чтобы пересечь точку помех

2. Один передатчик для многих приемников:

Подключите передатчик к каждому приемнику в отдельности, а затем включите все устройства одновременно. (Пожалуйста, обратитесь к разделу "Один передатчик одному приемнику")

3. Ввод MIC:

Поддерживается штекер 3,5 мм, это устройство также может использовать конденсаторный микрофон со штекером 3,5 мм. Чтобы отрегулировать громкость микрофона, поворачивайте регулятор громкости микрофона.

КАК ЗАРЯДИТЬ ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР

1. Аккумулятор разряжен, если при включении питания индикатор питания не горит, пожалуйста, вовремя перезарядите аккумулятор.

2. Для экономии времени зарядки рекомендуется перевести аппарат в положение ВЫКЛ при перезарядке.

3. Если во время перезарядки индикатор питания все еще горит красным, это означает, что уровень заряда аккумулятора все еще низок. Мощности аккумулятора будет достаточно, когда индикатор погаснет.

4. Рекомендуется использовать адаптер или USB-кабель.

5. Если продукт не используется в течение длительного времени или не заряжается, аккумулятор переходит в состояние защиты. В этом случае требуется некоторое время предварительной зарядки, и время зарядки соответственно увеличивается, так как его зарядный ток мал.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Беспроводной приемник-передатчик	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	JW-01	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru