

cry baby MINI 535Q

Педаль эффектов CBM535AR CRY BABY® MINI 535Q WAN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании Dunlop.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ПИТАНИЕ

Педаль эффектов CBM535AR питается от одной 9-вольтовой батареи (снимите нижнюю пластину для установки), 9-вольтового адаптера переменного тока, такого как Dunlop ECB003/ECB003E, источников питания DC Brick™ или Iso-Brick™.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Регулятор VARIABLE Q настраивает частотный диапазон эффекта вау-вау
- Регулятор VOLUME настраивает уровень усиления, добавляемый переключателем BOOST, до 16дБ
- Переключатель RANGE SELECTOR устанавливает тональный диапазон эффекта CBM535AR.
- Переключатель BOOST увеличивает мощность, установленную ручкой VOLUME
- Внутренний регулятор AUTO-RETURN DELAY (внутренний) устанавливает длительность звучания эффект после отключения



RANGE SELECTOR



- 1 270Hz—1300Hz
- 2 320Hz—1650Hz
- 3 360Hz—1840Hz
- 4 420Hz—2100Hz

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите экранированный инструментальный кабель от гитары к разъему INSTRUMENT CBM535AR, другой экранированный инструментальный кабель от разъема AMPLIFIER CBM535AR к входу усилителя.
- Педаль CBM535AR по умолчанию отключена (включен байпас), когда ваша нога не нажимает на педаль. Чтобы включить эффект, просто нажмите ногой носок педали.
- Используйте переключатель RANGE SELECTOR, чтобы изменить частотный диапазон эффекта. Смотрите Диаграмму RANGE SELECTOR.
- Поверните регулятор VARIABLE Q по часовой стрелке, чтобы сузить частотный диапазон и выделить более высокие конечные гармоники, или против часовой стрелки для более широкого частотного диапазона, чтобы выделить более низкие конечные гармоники.
- Чтобы увеличить выход CBM535AR, включите переключатель BOOST и поверните регулятор VOLUME по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень усиления до 15дБ, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.
- Чтобы увеличить время отключения эффекта, снимите нижнюю пластину и поверните потенциометр AUTO-RETURN DELAY против часовой стрелки (по умолчанию установлен на 12 часов). Чтобы уменьшить время звучания эффекта, поверните потенциометр по часовой стрелке.



AUTO-RETURN DELAY POT (INTERNAL)

- Качайте ногой вперед и назад на педали, чтобы услышать вокальные выразительные тона, которыми славится семейство педалей Cry Baby.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление:	1MΩ
Выходное сопротивление:	<1.5kΩ
Собственный Шум*:	
Нажата пятка педали:	-90dBV
Нажат носок педали:	-97dBV
Range Selector Switch Position (1 towards heel, 4 towards toe)	
1 позиция	270Hz ~ 1300Hz
2 позиция	320Hz ~ 1650Hz
3 позиция	360Hz ~ 1840Hz
4 позиция	420Hz ~ 2100Hz
Фильтр усиления**:	16dB
Диапазон управления Boost	0.1dB ~ 17dB
Вурасс:	True Hardwire
Потребляемое напряжение:	3mA
Питание:	Адаптер 9В

* А-взвешенный

** Регулятор Q максимально против часовой, Boost выключен

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль эффектов	
Производитель	Dunlop Manufacturing Inc. P.O. Box 846 Benicia, CA 94510 USA Phone: 707-745-2722 Fax: 707-745-2658	
Страна происхождения	США	
Торговая марка(маркировка)	Dunlop	
Маркировка модели (model)	CBM535AR	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____